УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. Расстояние от корпуса диода до начала изгиба вывод не менее 3мм, радиус изгиба I,5 - 2 мм.
2. Нагрев корпуса диода при пайке не должен превышать I00°С. Число допустимых перепаек выводов диода I. Рекомендуемый припой ПОС - 6I ГОСТ 2I93I - 76. Применение кислотных флюсов при пайке не допускается.
3. Допустимое значение статического потенциала I00 В.
4. Величина напряжения шума равна 500 мкВ при сопротивлении I0 кОм при обратном напряжении 3 В.

5-71(нб

Диод КД 514 А

СССР

ЭТИКЕТКА

Кремниевый импульсный планарно-эпитаксиальный с контактом металл-полупроводник диод КД 514 А в цельностеклянном корпусе, предназначенный для работы в аппаратуре широкого применения, изготавливаемой для народного хозяйства.

Климатическое исполнение УХЛ 3



Цветная точка	Год выпуска I9.... - 20.....
Желтая	86,9I,96
Белая	87,92,97
Зеленая	88,93,98
Синяя	89,94,99
Серая	90,95,00 и т.д.

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (при t окр = 25 ± 10 С)

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения.	Буквенное обозначение	Норма не более
Постоянное прямое напряжение (при I пр = 10 мА), В	U пр	1
Постоянный обратный ток (при Uобр. = −[illegible]), мкА	I обр.	[illegible]
Общая емкость, пФ	Сд	0,9
Эффективное время жизни неосновных носителей заряда, нс	τ эфф	0,1

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. диодов

Золото 0,00244 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диод КД 514 А соответствует техническим условиям ТТ3.362.124 ТУ.

Принят по извещению № 436 от 03.92г
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена ________"

Принят по извещению № ______ от ________
дата

~~Место для штампа ОТК~~

Цена ________ р. ________ к. 1)

---

1) Цена приводится в этикетках для торговой сети.

conector.by