


ИЗДЕЛИЕ ФД-256

ТУЗ-3. 157-81

ЭТИКЕТКА

Номер партии 58

Дата выпуска 16 03 88



Обозначение вывода	Наименование вывода
Точка на корпусе со стороны удлиненного вывода	«+»

Электрические и фотоэлектрические параметры

Темновой ток,	нА не более	5
Интегральная токовая чувствительность, мкА/лк	не менее	0,02
Интенсивность отказов в течение наработки $t_н$=5000ч, при доверительной вероятности P^*=0,6	$3x10^{-5}$1/ч	
Девяностопроцентный срок сохраняемости, лет	не менее	12

Примечание:

Параметры режима измерения по ТУЗ-3. 157-81

Сведения о содержании драгоценных материалов

Содержание драгоценных материалов: золото 0,0001136 г.

Сведения о содержании цветных металлов

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса	Примечание
Сплав кобальта, никеля и железа	Проволока 29НК-1	0,08	
Сплав кобальта, никеля и железа	Лента 29НК-1	0,20	

Изделие содержит: олово в виде покрытия О ВИ, припой индий-олово, никелевый держатель

conector.by

Указания по эксплуатации

Фотодиод в нерабочем состоянии и при хранении должен быть защищен от действия солнечной радиации и других источников излучения.

Минимальное расстояние места пайки выводов до корпуса фотодиода 20мм. Температура пайки не должна превышать 260°С, время пайки не более 5 с.

Предельно допустимые режимы работы изделия:

рабочее напряжение	90В,
температура окружающей среды	85°С.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям технических условий ТУ3-3. 157-81 в течение минимальной наработки и срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации, установленных ТУ.

Срок гарантии изделия устанавливается 12 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 12,5 лет с момента принятия техническим контролем завода-изготовителя.

Место для штампа ОТК

71 ОТК

Рекламации

При предъявлении рекламации изделия возвратить предприятию-изготовителю вместе с этикеткой и с указанием следующих сведений:

время хранения ;

дата начала эксплуатации ;

дата выхода из строя ;

наработка, ч ;

основные данные режима эксплуатации ;

причины снятия с эксплуатации или хранения ;

Сведения заполнены

conector.by