МИКРОСХЕМА 1754В1А

ЭТИКЕТКА

Функциональное назначение – широкополосный усилитель

Климатическое исполнение УХЛ и В

Схема расположения выводов




ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

Контакт	Цепь
1	Земля
2	Блокировка
3	Коллектор VT4
4	Эмиттер VT4
5	База VT4
6	Выход
8	Питание (+ U_{cc})
9	Коррекция
10	Коррекция
12	Вход
13	Обратная связь
14	Обратная связь

Содержание драгметаллов в 1000 шт. микросхем:
золото:- 12,1653 г

conector.by

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхема 175УВ4 соответствует техническим условиям бк0 347.036 ТУ.

Приняты по извещению № 52/44 от 25.08.88

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

Место для штампа "Перепроверка произведена"

дата

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T = 25^{+10}$°С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		175УВ1А		175УВ1Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Выходное напряжение покоя, В (U_{cc} = 6,3 В)	U_{oq}	3,0	4,5	3,0	4,5
Ток потребления, мА (U_{cc}=6,3В)	I_{cc}	-	15	-	15
Верхняя граничная частота, МГц (U_{cc}= 6,3 В)	f_H	45	-	60	-
Входное сопротивление, кОм (U_{cc}= 6,3 В, f_1 = 0,1 МГц)	R_I	1,0	-	1,0	-
Выходное сопротивление, Ом (U_{cc}= 6,3 В, f_1 = 0,1 МГц)	R_o	-	75	-	75
Коэффициент усиления напряжения (U_{cc}= 6,3 В, U_I = 10мВ, f_1 =1МГц)	A_U	10	-	10	-
Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики (при U_o= 500мВ), % (U_{cc} = 6,3 В, f_1 = 40 МГц)	$K_{нел.A}$	-	5	-	5
Коэффициент шума, дБ (U_{cc}= 6,3 В f_1 = 20 МГц)	F_n	-	12	-	12

conector.by