

ЭТИКЕТКА



Микросхемы типа

KP142EH8A, KP142EH8B,
KP142EH8B, KP142EH8Г,
KP142EH8Д, KP142EH8E

соответствуют ОК0.348.634 - 03 ТУ



Функциональное назначение -

стабилизатор напряжения с фиксированным
выходным напряжением

Схема расположения
выводов




Таблица назначения
выводов

Контакт	Цепь
17	Вход
8	Общий
2	Выход

Масса не более 2,5 г

Содержание драгметаллов в 1000 шт.
микросхем :

золото

серебро

Л.Н.

**Основные электрические параметры при нормальных
климатических условиях**

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Тип микросхемы	Н о р м а	
		не менее	не более
1. Выходное напряжение, В при $U_{BX} = 20В$, $I_{BX} = 10 мА$	KPI42EN8A	8,73	9,27
	KPI42EN8B	11,64	12,36
	KPI42EN8B	14,55	15,45
	KPI42EN8Г	8,64	9,36
	KPI42EN8Д	11,52	12,48
	KPI42EN8E	14,40	15,60
2. Нестабильность по напряжению, %/В при $U_{BX} = 20В$, $ U_{BX1} - U_{BX2} = 15В$, $I_{BX} = 10 мА$	KPI42EN8A		
	KPI42EN8B		0,05
	KPI42EN8B		
	KPI42EN8Г		
	KPI42EN8Д		0,1
	KPI42EN8E		
3. Нестабильность по току, %/А при $U_{BX} = 12В$, $I_{BX} = 1,5 А$ $U_{BX} = 15В$, $I_{BX} = 1,5 А$ $U_{BX} = 18В$, $I_{BX} = 1,5 А$ при $U_{BX} = 12В$, $I_{BX} = 1,0 А$ $U_{BX} = 15В$, $I_{BX} = 1,0 А$ $U_{BX} = 18В$, $I_{BX} = 1,0 А$	KPI42EN8A		0,67
	KPI42EN8B		0,67
	KPI42EN8B		0,67
	KPI42EN8Г		1,5
	KPI42EN8Д		1,5
	KPI42EN8E		1,5

Место для штампа
ОТК

Место штампа
Государственной приемки

Л.Н.